

VARTOTOJO VADOVAS

ŠIAME VADOVE PATEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA
APIE NAUDOJIMO SAUGĄ

Daugiafunkcinis įkroviklis 12V 8A - 24V 4A

LX1205



3 pakopų automatinis išmanusis akumuliatoriaus
įkroviklis su LCD ekranu
12 V 8A / 24 V 4A

Skirta AGM, GEL, SLA ir WET akumuliatoriams įkrauti

Pagrindinės savybės:

- Didelis efektyvumas: (>85 %).
- 3 pakopų mikroprocesoriaus valdomas įkrovimo procesas užtikrina efektyviausią akumuliatoriaus įkrovimą.
- Įkrovimo įtampa prisitaiko prie temperatūros.
- Įkraukite smarkiai išsikrovusius arba smarkiai sulfatinius akumuliatorius.
- Apsauga nuo atvirkštinio poliškumo, apsauga nuo trumpojo jungimo, kontaktas be kibirkščių.
- LCD ekranas: įtampa, srovė, temperatūra, remonto režimas, akumuliatoriaus įkrovos lygis, žiemos/vasaros režimas, 12V/24V akumuliatoriaus tipas, informacija apie blogą poliškumą.
- Lengva naudoti. Lengvai įskaitomas įkrovimo būsenos ekranas.
- Įkrovimo lygį visiškai kontroliuoja mikroprocesorius.
- Didžiausia galia: 130 W.
- Apsauga nuo purvo, dulkių, drėgmės.

Specifikacija:

Kintamosios srovės įvestis	100 -240 V 50/60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V / 24 V automatinis
Išėjimo srovė	12 V 8A / 24 V 4A
Išėjimo įtampa (be apkrovos)	13.8V
Minimali paleidimo įtampa	>2.0V
Įvesties galia (su apkrova)	Didžiausia. 130W
Aušinimas	Ventiliatorius
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)	170x98x58 mm
Grynasis svoris	560g

LCD ekranas:



22.0°C	Įkroviklio vidaus temperatūra
12.0V	Įkrovimo įtampa
7.5A	Įkrovimo srovė
PUL & ⌚	Remonto režimas
OFF	Įkrovimas baigtas

Laimėkite. 	Žiemos režimas Kai temperatūra yra žemesnė nei +10 °C, įkrovimo įtampa padidėja.
Suma. 	Vasaros režimas Kai temperatūra yra aukštesnė nei +28 °C, įkrovimo įtampa sumažėja.
Flt. 	Blogas poliariškumas / neteisingas sujungimas / sugedusio akumuliatoriaus indikatorius
12V 24V 	12V arba 24V akumuliatorius
	Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius

Įkrovimo režimai:



 CAR / TRUCK	Dideliems akumuliatoriams (greitas įkrovimas) 12 V: įkrovimas ne daugiau kaip 8 A 24 V: įkrovimas ne daugiau kaip 4A
 AGM	AGM ir kalcio akumuliatoriai
 MOTOCIKLAS	Mažų akumuliatorių (lėtas įkrovimas) įkrovimas maks. 1.5A
 REPAIR	Remonto režimas (24 val.) Išplėstinis senų, nenaudojamų, sugadintų ar sluoksniuotų baterijų atnaujinimo režimas
 MODE	Įkrovimo režimo jungiklis



Europos Sąjungoje galiojantis simbolis reiškia, kad šiuo simboliu pažymėtas gaminy, pasibaigus jo naudojimo laikui, neturėtų būti kartu su buitinėmis atliekomis. Jei šį gaminį išmesti, laikykitės savo šalies ir miesto vietinių taisyklių ar kitų elgesio taisyklių. Užtikrindami, kad šis gaminy būtų tinkamai išmestas, prisidedate prie gamtos išteklių apsaugos ir mažinate neigiamą poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai.

Neišmeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Baterijas reikia išmesti kartu su cheminėmis atliekomis.

